

## ZDROJ XTENDLAN ZSB02-12-60



Cena celkem:	<b>1 170 Kč</b> <b>(bez DPH: 967 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 287 Kč</b>
Ušetříte:	<b>117 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2175
Part No.:	ZSB02-12-60
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan ZSB02-12-60

Stabilizovaný napájecí zdroj s se dvěma výstupy 13,8V/4A a 13,8V/1A a s okruhem pro nabíjení a připojení záložní baterie. Celkový výstupní proud 5A. Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů. Bateriový okruh dobíjen 1A. Ochrana proti zkratu baterie a ochrana baterie proti úplnému vybití.

Upozornění: baterie není součástí balení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Výstupní obvod:

**Výstupní napětí:** 13,8 V DC (2% tolerance)

**Výstupní proud:** 4A + 1A (+1A dobíjení baterie)

**Celkový výstupní výkon:** 60W (+ 12W dobíjení baterie)

**Ochranné prvky:** zkrat, přetížení, přepětí

**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

#### Vstupní obvod:

**Vstupní napětí:** 100-240V AC, 50-60Hz

**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

**Účinnost:** min. 85% při maximální zátěži

#### Záložní baterie:

**Nabíjení baterie:** napětím o cca. 0,8V vyším než nastavené výstupní napětí, tzn. při výstupu 12V nabíjí při napětí cca. 13V, max. proudem 1A

**Ochrana proti:** zkratu baterie, úplnému vybití baterie

**Resetovací tlačítko:** pro výměnu vadné baterie

**Typ připojení:** Faston konektory (6,3mm šíře)

**Resetovací tlačítko:** použití při výměně vadné baterie (není nutné vypínat napájení)

*Pozn.: nastavení výstupního napětí nemá vliv na napětí při práci z baterie (zdroj nepracuje jako napěťový měnič), proto věnujte pozornost výkonu baterie a skutečně poskytovanému napětí při výpadku. Při větším proudovém odběru doporučujeme také dobré připevnění Fastonů na konektory baterie pro snížení přechodového odporu.*

#### Mechanické vlastnosti:

**Materiál:** kovová skříň

**Uzemnění šasi:** propojení s ochranným vodičem

**Rozměry:** 140 x 80 x 45 mm

**Montáž:** na zeď